

外構工事について

建具工事について

門扉

★電気錠および各接合部には十分な防水処理を施してください。

美和ロック株製
株ゴール製

点検ボックス
2個用スイッチボックス

玄関ドア

美和ロック株製 株ゴール製

点検ボックス
2個用スイッチボックス

通電金具の直近に設置します。

電気錠施工上の注意

- 受座を上下逆さまに取り付けると閉扉信号が出ません。
- リードスイッチは非常に繊細にできています。強い衝撃を与えないでください。
- 錠と受座のチリは6mm以下にしてください。
- 扉内のコネクタはしっかり接続してください。配線をホルトや通電金具などで挟まないでください。

6-9変換コネクター

別売品

6-9変換コネクター
ELW-69C-A (税別) 40円
希望小売価格
1,300円(税別)
●株ゴール製瞬時通電錠接続用

6-9変換コネクター
ELW-69C-B (税別) 40円
希望小売価格
1,300円(税別)
●株ゴール製モーター錠接続用

変換コネクター

市販品

CN-5A
市販品
※株ユーション・ショウワ製

CA-90 市販品
CA-91 市販品
※(資)堀商店製

つなぎ方 ①

つなぎ方 ②

2線化変換アダプター・変換コネクターの使い方

設置場所 メーカー	電気錠	使用付属品	スイッチボックスに設置	ドア枠に設置
美和ロック(株)	AL3M, AFF, ALA, ANS, AST, AUS, AUT	2線化変換アダプター・ELW-A2J		
(株)ゴール	EV, EVD, PXE, PXKE, EMV, EMVSX, SXEV	2線化変換アダプター・ELW-A2J		
	EXS, EZS	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 6-9変換コネクター・ELW-69C-A(別売)		
(株)ユーション・ショウワ	EM, EMSX, SXE, SXES	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 6-9変換コネクター・ELW-69C-B(別売)		
	EMX-38, EMX-51	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター・(株)ユーション・ショウワ製 CN-5A(別売)		
	ECH-107H, ECLH-107H, EAL-107H	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター・(株)ユーション・ショウワ製 CN-5A(別売)		
(資)堀商店	ECH-103FA, ECLH-103FA, EDM-103-A, EDM-106A-A, EDM-106B-A	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター・(資)堀商店製 CA-90(別売)		
	3452	2線化変換アダプター・ELW-A2J		
	6210, 6220, 3106, 8100, 3020N	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター・(資)堀商店製 CA-90(別売)		
	6211, 6221, 3116	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター・(資)堀商店製 CA-91(別売)		

- 1 玄関ドアの取付位置を確認する
- 2 取付位置に電気錠の取付位置を印する
- 3 取付位置に電気錠の取付位置を印する
- 4 フェイェレス
- 5 セキュリティ
- 6 テレホン
- 7 テレホン
- 8 ドアホン
- 9 可動部品
- 10 セキュリティ