

現行商品・生産終了商品 互換表

○印…互換性あり △印…条件付で互換性あり ×印…互換性なし

親機・主装置 接続機 器

■カラーテレビドアホン

接続機器	生産終了商品			現行商品								
	カメラ付玄関子機		増設機※1	カメラ付玄関子機		カメラなし玄関子機	増設親機					
	KA-DA	KA-DAR	モニターなし MK-1S/A	KB-DAR	KC-DAR	IF-DA	モニター付			モニターなし		
親モニター							KC-1HRD-T	KB-3HRD-T	KB-3HRD-2T	KB-3SD	KB-3SD-2	MK-2SD-T
終了生産	KA-1M, KA-1M-T	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	KA-1MR	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
現行商品	KC-1MR	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	KC-1GRD-T	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○
	KB-3MRD-T	×	×	×	○	×	○※2	×	○	×	○※3	×
	KB-3MRD-2T	×	×	×	○	×	○※2	×	×	○	×	○※3

※1増設機は室内通話はできません。 ※2カメラなし玄関子機は玄関3のみ接続可。 ※3モニターなし増設親機はシステム全体で2台まで接続可。

■カラーモニターシステム

接続機器	生産終了商品		現行商品				
	カメラ付玄関子機	カメラなし玄関子機	カメラ付玄関子機		カメラなし玄関子機	増設モニター	
モニター	JA-DAC	JA-D	JB-DA	JB-DAP ※ JB-DBP-N	JF-DAS	JD-D	JB-HU
商品行	JB-MU	×	×	○	×	×	○

※親機の警報音を戸外に出す場合はJB-DAPまたはJB-DBP-Nを使用してください。これ以外の機器は戸外へ鳴動しません。

■ハンズフリー白黒テレビドアホン

接続機器	生産終了商品				カメラ付玄関子機
	増設機※		HF-1S-T (モニターなし)	HF-1S (モニターなし)	
親機	HF-1F	HG-1F	HF-1S-T (モニターなし)	HF-1S (モニターなし)	HF-DA
終了生産	HF-1T	×	×	×	○
	HF-1M	○	×	○	○
現行商品	HG-1M-T	×	○	○	○
	HG-1M	×	○	○	○

※増設機は室内通話はできません。

■白黒テレビドアホン

接続機器	生産終了商品														現行商品								
	カメラ付玄関子機								増設親機				増設機※		カメラ付玄関子機	増設親機							
	MYシリーズ		MJシリーズ		MKシリーズ				MLシリーズ	SWシリーズ	MYシリーズ	MKシリーズ	MJシリーズ	MKシリーズ	MKシリーズ	MKシリーズ							
親機	MY-DA	パンチルト MY-DC/A	広角カメラ MY-DS	広角カメラ MJ-DA	広角カメラ MJ-DS	広角カメラ MK-DA	広角カメラ MK-DS/A	広角カメラ MK-DSP	パンチルト MK-DAC	MK-DBC	MK-5DG	MK-10DG	ML-DA	W-55	MY-1HD (モニターなし)	MYH-2CD	MK-2HD(T)	MJH-A	MK-1S (モニターなし)	MK-1H MK-1S/A (モニターなし)	広角カメラ MK-DS/B	MK-2SD(T) (モニターなし)	
生産終了商品	☆MY-1AD	○	△1	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	☆MY-1CD パンチルト	△1	○	△1	×	△1	△1,3	△1	△4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△1,3	×
	☆MY-1BD	○	△1	○	×	○	○	○	△1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	MY-2CD/A パンチルト	△1	○	△1	×	△1	△1,3	△1	△4	×	×	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	△1,3	×
	MY-1E パンチルト	△1	○	△1	×	△1	△1,3	△1	△4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△1,3	×
	MJ-1A, 1AT	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	MK-1M, 1M-T	○	△1	△2	×	○	○	△2	△1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
	MK-2MD, 2MD-T	○	△1※	○	×	○	○	○	△1	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	ML-1M	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	S-55	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※増設機は室内通話はできません。 △4印…プリセット機能はありません。 △1印…パンチルト機能は使用できません。 △1※印…MY-DC/A、MY-5DG/Aを使用した場合逆光補正機能は使用できません。 △2印…出画時や呼出時に多少画面が上下にブレることがあります。 ☆印…電源アダプターが別途必要です。 △3印…逆光補正機能は使用できません。

■白黒モニターシステム

接続機器	生産終了商品														現行商品	
	カメラ付玄関子機							増設テレビモニター							監視カメラ	カメラ付玄関子機
親モニター	MC-D	ME-D	MY-DA	MY-DC/A	MK-DS/A	MK-DAC	MFW-CZ	MCH-U	MEH-U	MYH-U	MYH-CU	MY-2HU	MY-2HCU	MCW-CZ	MK-DS/B	
生産終了商品	☆MC-U	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	
	☆ME-U	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	
	☆MCW-P3	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	
	☆MEW-P3	×	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	
	☆MYW-P3B	×	×	○	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×	
	☆MY-U	×	×	○	△1,3	×	△1,3	×	×	○	○	△2	△2	×	○	
	☆MY-CU	×	×	△1,3	○	△1,3	○	×	×	△1,3	○	△2	△2	×	△1,3	
	MY-2MU	×	×	△3	○	△3	○	×	×	○	○	○	○	×	△3	
	☆MYW-P3CB	×	×	○	○	×	○	×	×	○	○	△2	△2	×	○	
	MY-2MCU	×	×	△1,3	○	△1,3	○	×	×	○	○	○	○	×	△1,3	

△1印…パンチルト機能は使用できません。 △3印…逆光補正機能は使用できません。 △2印…設定スイッチの切替が必要です。 ☆印…電源アダプターが別途必要です。