

外構工事について

建具工事について

門扉

★電気錠および各接合部には十分な防水処理を施してください。

美和ロック株製
株コール製

点検ボックス
2個用スイッチボックス

通電金具

玄関ドア

美和ロック株製 (株コール製)

点検ボックス
2個用スイッチボックス

通電金具の直近に設置します。

電気錠施工上の注意

- 受座を上下逆さまに取り付けると閉扉信号が出ません。
- リードスイッチは非常に繊細にできています。強い衝撃を与えないでください。
- 錠と受座のチリは6mm以下にしてください。
- 扉内のコネクタはしっかり接続してください。配線をボルトや通電金具などで挟まないでください。

チリ(線間) リードスイッチ ガラススイッチ
アクチュエーター(磁石) 受座 錠

6-9変換コネクター

別売品

6-9変換コネクター
ELW-69C-A ¥1,300 (税別)
株コール製同時通電錠接続用
ELW-69C-B ¥1,300 (税別)
株コール製モーター錠接続用

変換コネクター

CN-5A
市販品
※株ユーシン・ショウワ製

CA-90 市販品
CA-91 市販品
※(資)堀商店製

つなぎ方 ①

つなぎ方 ②

2線化変換アダプター・変換コネクターの使い方

設置場所 メーカー	電気錠	使用付属品	スイッチボックスに設置	ドア枠に設置
美和ロック(株)	AL3M, AFF, ALA, ANS, AST, AUS, AUT	2線化変換アダプター・ELW-A2J		
(株)コール	EV, EVD, PXE, PXKE, EMV, EMVSX, SXEV	2線化変換アダプター・ELW-A2J		
	EXS, EZS	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 6-9変換コネクター・ELW-69C-A (別売)		
(株)ユーシン・ショウワ	EM, EMSX, SXE, SXES	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 6-9変換コネクター・ELW-69C-B (別売)		
	EMX-38, EMX-51	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター (株)ユーシン・ショウワ製 CN-5A (別売)		
	ECH-107H, ECLH-107H EAL-107H			
(資)堀商店	6210, 6220, 3106, 8100	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター (資)堀商店製 CA-90 (別売)		
	6211, 6221, 3116	2線化変換アダプター・ELW-A2J + 変換コネクター (資)堀商店製 CA-91 (別売)		