

## 9局用アダプターの子機接続台数例

## ●病室(居室)で使用する場合

No.	部屋タイプ	通話単位	トイレ通話	最大設置台数
①	個室	ベッド単位	なし	1床トイレ付×6部屋
②			あり	1床トイレ付×6部屋 ※
③		ルーム単位	なし	1床トイレ付×4部屋
④			あり	1床トイレ付×4部屋 ※
⑤	多床室	ベッド単位	なし	9床トイレ付×1部屋
⑥			あり	9床トイレ付×1部屋 ※
⑦			なし	4床トイレ付×2部屋
⑧		ルーム単位	なし	8床トイレ付×1部屋
⑨			あり	8床トイレ付×1部屋 ※

※病室(居室)とトイレの通話は、共通のスピーカー・マイクとなります。

- 子機、コンセント、トイレ呼出ボタンなどは「子機・トイレ1」～「子機・トイレ6」、「子機7」～「子機9」の(S1、S2)・(T1、T2)のうち合計で9ヶ所まで接続可能です。
- 「子機1」～「子機9」(S1・S2)に接続できるスピーカーは、1ヶ所あたり最大1台です。
- 「子機1」～「子機9」(S1・S2)に接続できる子機は、1ヶ所あたり最大1台です。並列接続はできません。
- 「トイレ1」～「トイレ6」(T1・T2)に接続できる呼出ボタンは、1ヶ所あたり最大2台です。ただし、1個室トイレ・バス付×3部屋以上、または1個室トイレ付×4部屋以上の場合は、1ヶ所あたり最大1台です。
- 「表示灯・復旧1」～「表示灯・復旧6」(LR・LW・LG・LE)に接続できる表示灯は、1ヶ所あたり最大1台です。並列接続はできません。
- 9局用アダプターは病室(居室)専用です。トイレ/共用部、見守りカメラでは使用できません。

## ■子機

制御装置1台につき、最大**240局**の子機が接続可能です。

## ■カメラ付玄関子機

制御装置1台につき、最大**60台**のカメラ付玄関子機が接続可能です。

## ■IPカメラ

制御装置1台につき、最大**60台**のIPカメラが接続可能です。見守りカメラとして使用する場合は、IPカメラ1台につき4局用アダプター(NLX-4ADA)が1台ずつ必要です。