

テレビドアホン「選択にあたって」

機能比較一覧

分類	ワイヤレス子機対応テレビドアホン					
	玄関4台 室内5台	玄関2台 室内4台	玄関1台 室内4台	玄関2台 室内4台	玄関1台 室内2台	
システム	ROCOタッチ7  WJ-45 230 ページ	ROCOタッチ ポータブル  WK-24A 236 ページ	ROCO ポータブル  WM-14A 240 ページ	ROCOワイヤスマホ  JH-24AP 244 ページ	ROCOワイヤ録画  JRS-1AE-T 250 ページ	
親機	通話方式	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)
	ズーム&パンチルト	●	●	—	●	●
	パノラマワイド	●	●	—	●	●
	プレストーク	●	●	●	●	●
	送話表示灯	●※5	●※5	●※5	●	●※5
	内線通話	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉呼出)	●
	ファミリーコール	●※8	●※8	●※8	●	●
	モニター画面	親機7型ワイドTFTカラー液晶 ワイヤレス2.4型TFTカラー液晶	親機3.5型TFTカラー液晶 ワイヤレス2.4型TFTカラー液晶	親機3.5型TFTカラー液晶 ワイヤレス2.4型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶
	夜もカラー	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2
	玄関モニター	●	●	●	●	●
	録画機能	6画面/件 40件分 準動画(4枚/秒)約1,000件(SDカード使用時)	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分
	録音機能	—	—	—	—	—
	タッチセンサー/ タッチパネル	●タッチパネル式カラー液晶	●タッチセンサー式ボタン	—	—	—
	電気錠対応	●	—	—	●	—
映像出力	—	—	—	—	—	
二世帯対応	独立・分離	—	—	分離二世帯	—	
取付形状	親機:露出型 ワイヤレス:卓上・壁取付	親機:露出型 ワイヤレス:卓上・壁取付	親機:露出型 ワイヤレス:卓上・壁取付	露出型	露出型	
玄関子機	カメラ角度調整	—	—	●※6	—	—
	夜間照明	●	●	●	●	●
	夜間表示灯	●	●	●	●	●
	サインポスト対応	●	●	●	●	●
	警報表示(表示灯点滅)	—	—	—	—	—
増設機器	玄関子機	3台増設可 (カメラ付)	1台増設可 (カメラ付)	—	1台増設可 (カメラ付またはカメラなし)	—
	玄関子機角度調整台	—	—	—	—	—
	室内増設対応	ワイヤレス2台増設可 壁取付1台増設可	ワイヤレス2台増設可	ワイヤレス2台増設可	モニター付またはモニターなし 3台増設可	モニター付または モニターなし1台増設可
	増設スピーカー	1台	—	—	1台	1台
	住宅用火災警報器	●	—	—	●	●
	コールボタン	●	—	—	●	●
	非常ボタン	—	—	—	—	—
	センサーライトカメラ	4台まで (4台接続の場合玄関子機は4台)	—	—	—	—
スマートフォン連動	—	—	—	8台まで登録可※10	—	

※1 カメラ付玄関子機とモニター付親機の間は配線が必要です。 ※2 玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度5ルクス以上:カメラ前約50cm) ※3 玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度1ルクス以上:カメラ前約30cm)
 ※4 LED照明はありませんが夜でもカラーで確認できます。 ※5 モニター付親機、モニター付子機(WJ-45)は画面表示で送話状態を確認可能。 ※6 取付時、子機表側(パネルの下)または裏側で設定(-7°、0°、+7°、+17°の4段階) ※7 取付時、子機裏側で設定(-6°、0°、+16°の3段階) ※8 モニター付親機、モニター付子機(WJ-45)のみ可能 ※9 取付時、子機裏側で設定(上下・左右-16°、-8°、0°、+8°、+16°) ※10 動作確認済み無線LAN対応ルーターとスマートフォンなど(インターホンアプリ®)をインストールが必要です。 ※11 インターホンアプリ®(スマートフォンなど)とワイヤレス基地局(ワイヤレス増設親機)の併用はできません。 ※12 プレストーク通話時のみ ※13 「玄関モニターあり」に設定すると、電池の消費が早くなります。