

一体盤機器一覧



一体盤R型受信機
AHRQ-AAWF15A24 (70B)
 希望小売価格
 2,100,000円(税別)
 ●共用部音声警報15回線
 ●感知器24回線

一体盤R型受信機
AHRQ-AAWF30A48 (70B)
 希望小売価格
 2,500,000円(税別)
 ●共用部音声警報30回線
 ●感知器48回線


受第19~8号

品番一覧

品番	希望小売価格(税別)	共用部音声警報	共用部感知器回線数	防排煙起動回線数	居室系統数	最大住戸数	監視入力点数 (専用窓5回線含む)	火災代表移報出力	接点(マルチ)移報出力	1T連動 (2通路2映像路)
AHRQ-AAWF15A24	2,100,000円	15回線(30W)	24回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	
AHRQ-AAWF15A24-B15	2,350,000円	15回線(30W)	24回線	15回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	
AHRQ-AAWF15A24IT	2,350,000円	15回線(30W)	24回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	●
AHRQ-AAWF15A24IT-B15	2,450,000円	15回線(30W)	24回線	15回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	●
AHRQ-AAWF30A48	2,500,000円	30回線(60W)	48回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	
AHRQ-AAWF30A48IT	2,600,000円	30回線(60W)	48回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	●

寸法図(mm)

AHRQ-AAWF「J」



品番	外形寸法		
	W	H	D
AHRQ-AAWF15A24	550mm	1100mm	160mm
AHRQ-AAWF15A24-B15	550mm	1300mm	180mm
AHRQ-AAWF15A24IT	550mm	1300mm	180mm
AHRQ-AAWF15A24IT-B15	550mm	1300mm	180mm
AHRQ-AAWF30A48	550mm	1300mm	180mm
AHRQ-AAWF30A48IT	550mm	1300mm	180mm

仕様 (AHRQ-AAWF)

種別	R型受信機	
主電源	AC100V,50/60Hz	
回路電圧	感知器回路電圧 DC24V	
蓄積時間	公称蓄積時間50秒(煙50秒、熱20秒)	
最大消費電流	約6A	
予備電源	DC24V 6AH 密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(受託評価適合品)	
終端器	10kΩ(1/4W以上)	
警報音停止入力	1点(無電圧接点入力)	
主音響	音声合成方式 スピーカー-DC12V,70mA	
電話	ジャック方式	
インターホン通路	最大6通路(系統ごと2通路まで)	
インターホン映像路	最大4映像路(系統ごと2映像路まで)	
出力容量	地区音響	DC24V 0.1A(8mAヘル12台)
	表示灯	DC24V 0.5A(19mA LED式26台)
	防排煙用	DC24V 1A
	付属電源	DC24V 0.1A
	集合玄関機用	DC12V 0.4A(1台/系統)
接続機器台数	煙感知器接続数	回線最大30台/1回線 平均接続台数10台/1回線
	熱感知器接続数	制限なし(接点式)
	居室親機接続数	85台/系統 最大680台
	集合玄関機	最大8台(3台目から別電源装置を使用)
	管理室親機	最大3台(要別電源装置)
各種シリアル移報	共用部スピーカー接続数(非常放送認定品)	AHRQ-AAWF30A48「J」:10W/1回線、60W/30回線合計 AHRQ-AAWF15A24「J」:10W/1回線、30W/15回線合計
	各種映像機器	画像提示装置1台、監視カメラシステム1台、エントランスカメラ最大4台
	警報発信装置用:RS-232C 1ch (RS-422に切り替え可)	宅配ボックス用:RS-422 1ch (標準4線式 2線式に切り替え可)
	エレベーター制御装置用:RS-232C 1ch 非接触キーリーダー装置用:RS-422 1ch	
表示部	6.4型バックライト付カラー液晶	
材質	鋼板製 板厚 1.6mm 焼付塗装	
色調	扉、本体:2.5Y9/1 近似マンセル値 操作・表示音響パネル:5Y6/0.5(3分つや)近似マンセル値	