







電気錠システム

# 電気錠 適合表

電気錠		電気錠コントローラー アダプターとの 接続	接続のしかた 省線自動設定型 <b>EL-PJP-EA</b> ●電気錠種自動設定
美和ロック(株)	モーター錠 AL3M AFF		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 青茶 橙 白 黄 黒 赤
	瞬時通電錠 ALA ANS AUS		
	通電時解錠 AST*2 AUT*1		
(株)ゴール	モーター錠 EV EMV EVD EMVSX PXE SXEV PXKE		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 緑 赤 青 白 黄
	モーター錠 EM EMSX SXE SXES		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 緑 赤 青 白 黄
	瞬時通電錠 EXS EZS		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 赤 茶 緑 白 黄
(株)ユーシン・ショウワ	モーター式施解錠 EMX-38 EMX-51		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 赤 黒 黄 緑 青
	瞬時通電施解錠 ECH-107H ECLH-107H EAL-107H		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 赤 黒 黄 緑 青
	通電時解錠 ECH-103FA ECLH-103FA EDM-103-A EDM-106A-A EDM-106B-A		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 赤 黒 黄 緑 青
(資)堀商店*3	モーター錠 3452		2線化変換アダプター ELW-A2J (コントローラーに付属) 赤 黒 茶 緑 灰 白
	通電時解錠 6210*1 6220*1 8100*1		2線化変換アダプター ELW-A2J(コントローラーに付属) 赤 黒 茶 緑 灰 白
	通電時解錠(ストライク) 3106*1、3020N*1 錠本体 1050*1、1051*1、1053*1、1061*1、1062*1、 5510、5520、5560 ※錠本体とセットでご使用ください		2線化変換アダプター ELW-A2J(コントローラーに付属) 赤 黒 茶 緑 灰 白
	瞬時通電錠 6211*1 6221*1		2線化変換アダプター ELW-A2J(コントローラーに付属) 赤 黒 茶 緑 灰 白
	瞬時通電錠(ストライク) 3116*1 錠本体 1050*1、1051*1、1053*1、1061*1、1062*1、 5510、5520、5560 ※錠本体とセットでご使用ください		2線化変換アダプター ELW-A2J(コントローラーに付属) 赤 黒 茶 緑 灰 白

\*1:Aモードでの使用のみ可能。 \*2:本締錠の種類によってはEモードを使用できない場合があります。 \*3:正常動作しない場合は[1][2]を入れ替えて接続してください。

- 1 1階用錠
- 2 2階用錠
- 3 3階用錠
- 4 テレホン錠
- 5 テレホン錠対応
- 6 受話錠
- 7 ドアホン共通
- 8 ドアホン
- 9 両建て錠
- 10 センサー