

■映像分配器 VHW-2Y、VHW-2YA の接続台数 →P.131 ~ 133 参照

制御装置品番	接続台数		
	映像住戸アダプターが VH-KDEPL-N、VH-DEP-N 以外の場合	映像住戸アダプターが VH-KDEPL-N、VH-DEP-N の場合	映像住戸アダプターが VH-KDEPL-N、VH-DEP-N + 小型映像分岐器 RVHW-1S の場合 ※ 1
VHXW-1X-1	システム合計4台	システム合計5台	—
VHXW-1XN-1 ※ 2	—	—	—
VHXW-3X-2	1系統あたり合計3台	1系統あたり合計5台	—
VHXW-3XW-2	1系統あたり合計3台	1系統あたり合計5台	—
VHXW-6XW-2	1系統あたり合計3台	1系統あたり合計5台	—
RVHXW-3XW-1	1系統あたり直列に2台、合計3台	1系統あたり直列に2台、合計3台	1系統あたり直列に2台、合計2台
RVHXW-6XW-1	1系統あたり直列に2台、合計3台	1系統あたり直列に2台、合計3台	1系統あたり直列に2台、合計2台
VHXW-DLMX-「 」	システム合計4台	システム合計5台	—
VHXW-DLX-S ※ 2	—	—	—

■映像増幅器 VHW-4WVG の接続台数 →P.135 参照

制御装置品番	接続台数
VHXW-1X-1	システムで直列に3台、合計5台まで
VHXW-1XN-1 ※ 2	—
VHXW-3X-2	1系統あたり直列に3台、合計5台まで
VHXW-3XW-2	1系統あたり直列に3台、合計5台まで
VHXW-6XW-2	1系統あたり直列に3台、合計5台まで
RVHXW-3XW-1	—
RVHXW-6XW-1	—
VHXW-DLMX-「 」	システムで直列に3台、合計5台まで
VHXW-DLX-S ※ 2	—

■小型映像分岐器 RVHW-1S の接続台数 ※ 1 →P.134 参照

制御装置品番	接続台数
VHXW-1X-1	—
VHXW-1XN-1 ※ 2	—
VHXW-3X-2	—
VHXW-3XW-2	—
VHXW-6XW-2	—
RVHXW-3XW-1	1系統あたり直列に5台、合計15台
RVHXW-6XW-1	1系統あたり直列に5台、合計15台
VHXW-DLMX-「 」	—
VHXW-DLX-S ※ 2	—

※1 小型映像分岐器は、制御装置RVHXW-3XW-1またはRVHXW-6XW-1、映像住戸アダプター内蔵玄関子機VH-KDEPL-NまたはVH-DEP-N、住宅情報盤VH(K)-RMD-R(S)-「 」、VH(K)-RMD(S)-「 」またはVH(K)-RMB-Rで構成されたシステムで使用すること。

※2 VHXW-1XN-1、VHXW-DLX-Sは通話システム用(映像なしシステム用)です。

- 1 集合音声システム
- 2 新商品(S)用システム
- 3 HOXUS
- 4 1 PRIXUS
- 5 PLUS
- 6 DASHWISM7α
- 7 WASHMGP
- 8 WASHMGP
- 9 PATMO
- 10 VIXUS
- 11 カスタムオーダー
- 12 システム
- 13 集合音声
- 14 映像音声システム